

Smart bombilla de LED 6W, E27 con kit de emergencia

Art. Nº LBE62742

Descripción:

La Smart bombilla **UltraLux es** LED bombilla con batería de **Li-ion de 600 mAh**.

En **“modo normal”** el luce como una LED bombilla normal, LED con flujo luminoso 450 lm y carga la batería.

En caso de corte de la corriente, la bombilla se pone en **“modo emergencia”** con una máxima duración **2 horas** y flujo luminoso **120 lm**.

La bombilla se distingue de las otras lámparas de emergencia por la siguiente característica: **se puede apagar y encender desde el interruptor estando en “modo emergencia” y “modo normal”**.



Ficha técnica:

- **Potencia:** 6 W.
- **Flujo luminoso en “modo normal”:** 450 lm.
- **Tonalidad:** 4200 K.
- **Voltaje:** 220 – 240 V AC/ 50-60 Hz.
- **Tipo de diodo:** SMD2835.
- **Flujo luminoso en “modo emergencia”:** 120 lm.
- **Índice repr. cromática:** Ra≥80.
- **Angulo de apertura:** 200°.
- **Batería Li-ion:** 600 mAh/ 3.7V.
- **Resistencia:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -10° C ÷ +40 ° C.
- **Tiempo de funcionamiento en “modo emergencia”:** hasta 2 horas.
- **Tiempo de carga completa:** 16 horas.
- **Dimensiones:** 60/117 mm.
- **Garantía:** 2 años.

Aplicaciones:

Ascensores, para el hogar, oficinas etc...